

ケーブルテスタ

MT2570A

160kHz

メタリック線路(2W)の保守に



- 加入者線路の測定に
- 片手で持てるハンディサイズ(750g)
- バッテリーで長時間動作

MT2570Aは、ISDNまたは高速デジタル伝送サービスに使われているメタリック線路(2W)の測定に適し、ユーザ宅と交換局間の動作減衰量・回線平衡度の測定が行えます。送信部と受信部が一体構造のハンディサイズです。

主な規格

動作減衰量	受信機能 測定周波数: 160kHz 測定範囲: 0~60dB 表示分解能: 0.1dB 測定精度: ±0.1dB(0~40dBで)、±0.5dB(40~60dBで) 入力インピーダンス: 110Ω(平衡) 送信機能 出力周波数: 160kHz 周波数精度: ±1% 出力レベル: 0dBm レベル精度: ±0.2dB 出力インピーダンス: 110Ω(平衡)
回線平衡度	測定周波数: 160kHz 測定範囲: 20~70dB 表示分解能: 0.1dB 測定精度: ±2dB(20~50dBで)、±1dB(50~70dBで) 入力インピーダンス: 110Ω(平衡)
電源	内蔵電池(BP-81型ニッケル水素型: 3.6V、定格容量: 1950mAh)
動作温度範囲	0~+40℃
寸法・質量	96(W)×230(H)×44(D)mm、≤750g(電池パックを含む)

オーダリング・インフォメーション

ご契約にあたっては、形名・記号、品名、数量をご指定ください。
品名は、現品の表記と異なる場合がありますので、ご了承ください。

形名・記号	品名	
MT2570A	一本体 ケーブルテスタ	
	標準付属品	
J0835AC	測定コード(I-207BPに口クリップ付)、1m:	2本
J0836A	アース用コード:	1本
G0066A	電池パック(BP-81型ニッケル水素電池付):	1個
B0399A	ソフトキャリングケース:	1個
B0410A	ビニールケース:	1個
W1289AW	MT2570A 取扱説明書:	1部
	応用部品	
Z0308A	充電器セット(充電器、ACバックセット)	
B0404A	ハードキャリングケース	
G0066A	電池パック	
G0068A	バッテリー充電器	
G0078	ACアダプタ	